

Smart Dongle-4G



Smart

2G-, 3G-, 4G-Kommunikation ¹
Kompatibel zur Drittanbietern ²



Einfach

Plug & Play
Max. 10 Geräte unterstützt



Zuverlässig

Schutzart IP65

| Technische Daten | SDongleA-03-EU |
|--|--|
| Allgemeine Daten | |
| Max. Unterstützte Geräte | 10 |
| Max. Unterstützte Wechselrichter | 10 |
| Verbindungsschnittstelle | USB |
| Installation | Plug-and-play |
| Anzeige | LED - Indikator |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 48 x 33 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Schutzart | IP65 |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 3,5 W |
| WLAN Parameter | |
| SIM-Kartentyp | Mini-Sim (15 mm x 25 mm) |
| Unterstützte Standards und Frequenzen | 4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³ |
| Umwelt | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C ~ +65 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% RH |
| Lagertemperaturbereich | -40°C ~ +70°C |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Normenkonformität (weitere auf Anfrage) | |
| Zertifikate | CE |
| Wechselrichter | |
| Kompatible Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 |

^{*1} Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, schlägt Huawei vor, den 4G-Dongle in Bereichen mit stabilem Mobilfunksignal zu installieren (2G-Signal \geq 4 Balken, 3G / 4G-Signal \geq 3 Balken).

^{*2} Das Managementsystem von Drittanbietern muss mit dem Kommunikationsprotokoll vom Huawei Smart Dongle übereinstimmen.

^{*3} Für eine Liste der empfohlenen Betreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler.